



Lieferung inkl. IR Fernbedienung und Maus!

ECOR 4 – 4- Kanal MPEG-4 Digitalrekorder

Eigenschaften

- Benutzerfreundliche grafische Oberfläche (GUI) mit einfacher Bedienung über Maus oder Gerätefront
- Multilinguales Bildschirmmenü
- Neueste MPEG-4 Kompressionstechnologie mit verbesserter Bildqualität
- Individuelle Aufzeichnungseinstellungen pro Kanal
- Pentaplexbetrieb für gleichzeitige Aufzeichnung, Wiedergabe, Liveansicht, Archivierung und Netzwerkzugriff
- Datenexport über USB 2.0 Port, Netzwerk oder eingebautes DVD-RW Laufwerk*
- Programmierbare Bewegungserkennung für jeden Kanal
- Farbe, Helligkeit und Kontrast für jeden Kanal einstellbar
- PTZ Steuerung über Netzwerk
- Ethernet Schnittstelle zur Fernüberwachung und –Steuerung über Netzwerk
- Schnelle Videoübertragung über Netzwerk mit Internet Explorer oder PowerCon 4.x Software (ab Version 4.3, optional)
- Netzwerkbetrieb unabhängig von lokalem Betrieb
- E-mail Alarmfunktion
- Netzwerkalarm mit PowerCon 4.x Software (ab Version 4.3, optional)
- Watchdog Funktion mit Benachrichtigungsoptionen
- Optionale Fernsteuerung über RS-485 Bedienteil (EKB 500)
- Gratis EverFocus DDNS Service: DDNS Account Registrierung direkt vom Digitalrekorder aus

* feature / function depending on DVR model

Technische Daten

VideofORMAT	PAL / CCIR
Anzeigeformat	Vollbild, 4fach Bild, Sequenz
Videoeingang	4 Eingänge 1 Vs-s Composite PAL, BNC, automatischer 75 Ohm Abschluss
Videoausgang	1 Hauptmonitor Ausgang, 1 Vs-s an 75 Ohm, BNC 1 Hauptmonitorausgang VGA 800x600, 15-pin Sub-D
Videokompression	MPEG-4
Anzeigeauflösung VGA	800 x 600
Festplattenspeicher	Bis zu 1x interne 3,5" SATA Festplatte
Aufzeichnungsaufösung	704 x 576, 704 x 288, 360 x 288
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	1 ~100 Bilder/s (360 x 288) gesamt // 1 ~ 100 Bilder/s (720 x 288) gesamt // 1 ~ 50 Bilder/s (720 x 576) gesamt 1 ~ 25 Bilder/s individuelle Einstellung pro Kanal für Normal- u. Ereignisaufzeichnung (verbleibende Geschwindigkeit wird auf die restlichen Kanäle verteilt)
Aufzeichnungsmodi	Daueraufzeichnung, timer- oder ereignisgesteuerte Aufzeichnung
Suchfunktion bei Wiedergabe	Über Zeit/Datum oder Ereignis / Smart Search
Pausenfunktion	Ja
Videoverlusterkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja, mit einstellbarem Bereich und einstellbarer Empfindlichkeit
Ereignisliste	10.000 Einträge
Alarmpingang	4 Alarmpingänge
Alarmausgang	1 Relaisausgang NO/NC
Audio	1 Eingang / 1 Ausgang*
Programmierung	Bildschirmmenü mit grafischer Benutzeroberfläche (GUI)
Steuerung	USB Maussteuerung, Gerätefront, IR Fernbedienung; optional: Netzwerk, RS-485 Bedienteil EKB 500
Timer	Eingebaute Echtzeituhr
Beschriftung	Titelgenerator mit 16 Zeichen für jede Kamera
Export	USB 2.0 Schnittstelle, internes DVD-RW Laufwerk*
Ethernet	RJ45 Netzwerkanschluss
Schnittstellen	1 x RS-232 (9-pin Sub-D) // 1 x RS-485 Schraubterminalanschluss
Passwortschutz	3 Stufen mit individueller Rechtevergabe
Watchdog Funktion	Für Lüfter, Festplattenstatus, Festplattentemperatur, Aufzeichnung und Festplattenfehler
Betriebsspannung	12 V DC, über mitgeliefertes Netzteil 100 ~ 240 V AC
Leistungsaufnahme	40 W max.
Umgebungstemperatur	0°C ~ +40°C
Abmessungen (BxHxT)	320 x 50 x 210 mm
Gewicht	4,0 kg

ECOR4_db_de_rev01

Externe Steuerung

EKB 500 – Multifunktionsbedienteil



Technische Daten

Tasten	48
Joystick	3D S/N Steuerung
Jog/Shuttle	Steuerung Digitalrekorder
Display	LCD 2 Zeilen mit je 20 Zeichen
Baudrate	1.200 ~38.400
Serielle Schnittstellen	RS-232 (Service) / 2 x RS-485
Protokolle	Pelco-P / Pelco-D / EverFocus / ED 2200 / ED 2250
Geräte	Steuerung von S/N Speed Dome und DVR
Kaskadierung	Bis zu 8 Bedienteile adressierbar
Kabelanschlussbox	Ja
Betriebsspannung	12 V DC, über mitgeliefertes Netzteil 230 V AC
Leistungsaufnahme	10 W max.
Umgebungstemperatur	0°C ~ +40°C
Abmessungen (BxHxT)	360 x 110 x 200 mm
Gewicht	1,5 kg

Verfügbare Modelle



ECOR 4 – 4-Kanal MPEG-4 DVR
ECOR 4 A - 4-Kanal MPEG-4 DVR mit Audiofunktion



ECOR 4 D – 4-Kanal MPEG-4 DVR mit DVD-RW Laufwerk
ECOR 4 AD - 4-Kanal MPEG-4 DVR mit Audiofunktion & DVD-RW Laufwerk

Ordering information

ECOR-4 / NH	4-Kanal MPEG-4 Digitalrekorder, ohne Festplatte , 12 V DC (inkl. 230 V AC Netzteil) Festplattenspeicher: optional bis zu 1x eingebaute 3,5" SATA HDD
ECOR-4 D / NH	4-Kanal MPEG-4 Digitalrekorder, ohne Festplatte, mit eingebautem DVD-RW Laufwerk , 12 V DC (inkl. 230 V AC Netzteil) Festplattenspeicher: optional bis zu 1x eingebaute 3,5" SATA HDD
ECOR-4 A / NH	4-Kanal MPEG-4 Digitalrekorder, ohne Festplatte, mit Audiofunktion , 12 V DC (inkl. 230 V AC Netzteil) Festplattenspeicher: optional bis zu 1x eingebaute 3,5" SATA HDD
ECOR-4 AD / NH	4-Kanal MPEG-4 Digitalrekorder, ohne Festplatte, mit Audiofunktion und DVD-RW Laufwerk , 12 V DC (inkl. 230 V AC Netzteil) Festplattenspeicher: optional bis zu 1x eingebaute 3,5" SATA HDD
EKB 500	Multifunktionsbedienteil für Speed Dome und EverFocus Digitalrekorder, mit 3-Achsen Joystick und Jog/Shuttle, 12 V DC (inkl. 230 V AC Netzteil)

Bitte bestellen Sie Ihren ECOR Digitalrekorder wie folgt:

Digitalrekordermodell / Anzahl der eingebauten Festplatten / Kapazität der eingebauten Festplatten / Beispiel:

<u>Bestellcode:</u>	➔	Sie erhalten:
<u>ECOR 4A / 1 / 750</u>	➔	4-Kanal ECOR DVR mit Audiofunktion und 1 eingebauten 750 GB Festplatte
<u>ECOR 4AD / 1 / 1000</u>	➔	4-Kanal ECOR DVR mit Audiofunktion, DVD-RW Laufwerk und 1 eingebauten 1000 GB Festplatte

Wenn Sie Digitalrekorder und Festplatte lieber separat erhalten möchten, bestellen Sie bitte das "NH" Modell des Rekorders und die gewünschte Festplatte. Wenn Sie den Digitalrekorder ohne Festplatte bestellen, erhalten Sie von uns eine Übersicht der für ECOR Digitalrekorder getesteten und qualifizierten Festplatten.

ECOR4_db_de_rev01