EKB 500 – Multifunktionsbedienteil

Eigenschaften

- Nutzung des EEPbus zur gleichzeitigen Steuerung von Digitalrekordern und Speed Domes auf einem einzelnen RS-485 Bus
- Steuerung von Speed Dome Kameras und Digitalrekordern
- 3D Joystick Steuerung der S/N Funktion
- Digitalrekordersteuerung über Jog/Shuttle
- Matrixsteuerung (EverFocus Digitalrekorder)
- LCD Display (2 Zeilen à 20 Zeichen), beleuchtet
- Multi-Protokoll Unterstützung (EverFocus, Pelco-P/D, ED 2200, ED 2250)
- Passwortschutz
- Ergonomische Tastatur mit akustischen Signalen
- Zugang zu Bildschirmmenüs angeschlossener Geräte
- Zwei unabhängige RS-485 Schnittstellen mit einstellbarer Baudrate
- Benennung der angeschlossenen Kameras / Monitore zur einfachen Reorganisation
- Versenkte Montage möglich

Technische Daten	
Tasten	48
Joystick	3D S/N Steuerung
Jog/Shuttle	Steuerung Digitalrekorder
Display	LCD 2 Zeilen mit je 20 Zeichen
Baudrate	1.200 ~38.400
Serielle Schnittstellen	RS-232 (Service) / 2 x RS-485
Protokolle	Pelco-P / Pelco-D / EverFocus / ED 2200 / ED 2250
Geräte	Steuerung von S/N Speed Dome und DVR
Kaskadierung	Bis zu 8 Bedienteile adressierbar
Kabelanschlussbox	Ja
Unterstützte Digitalrekorder	EDR 1640 / 1610 / 920 / 910 EDR 810 H / 810 M / 410 H / 410 M EDSR 1600 / 900 / 600 / 400 H / 400 M / 100 H / 100 M Paragon Serie ECOR Serie
Betriebsspannung	12 V DC, über mitgeliefertes Netzteil 230 V AC
Leistungsaufnahme	10 W max.
Umgebungstemperatur	0°C ~ +40°C
Abmessungen (BxHxT)	360 x 110 x 200 mm
Gewicht	1,5 kg

Bestellinformationen	
EKB 500	Multifunktionsbedienteil für Speed Dome und EverFocus Digitalrekorder, mit 3-Achsen Joystick und Jog/Shuttle, 12 V DC (inkl. 230 V AC Netzteil)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

EverFocus®
Focused on you!