



## EPC 4000 – PowerCon 4.x Center

### Eigenschaften

- Verwaltung einer unbegrenzten Anzahl von Digitalrekordern, Megapixel- und Netzwerkkameras, Videosevern und externen Anwendungen
- Liveansicht und Wiedergabe aufgezeichneter Daten
- Lokale Speicherung + Druckfunktion von Videosequenzen / Einzelbildern über Client PC
- Multi-window Design mit skalierbaren Videofenstern
- Frei definierbare Mehrfachansichten mit bis zu 16 unterschiedlichen Digitalrekordern oder Netzwerkkameras (max. 256 Kameras in 1 Mehrfachansicht mit max. 16x16-Kanal DVRs\*)
- Lageplanfunktion: Visualisierung von CCTV Systemen in Bereichen oder Gebäuden mit frei skalierbaren Lageplänen, Grafiken (BMP oder JPG Format) oder aktiven Symbolen
- Fernkonfiguration von Digitalrekordern der EDR Serie
- Fernkonfiguration von EverFocus Netzwerkkameras und Videosevern
- EKB 200 Joystick Steuerung
- POS Modul für Anwendungen im Einzelhandel (optional)
- GPS Modul zur Objektverfolgung (optional)
- Empfang und Verwaltung von Netzwerkalarmen
- Unterstützung mehrerer Monitore (weitere Versionen auf Anfrage)
- Erweiterte Rechteverwaltung mit individuellen Benutzerrechten für Funktionen und Systemzugang
- Netzwerkmonitor zur Visualisierung der Netzwerkauslastung
- System Checker: integriertes Hintergrundprogramm mit Alarmfunktion zur permanenten Überprüfung der Netzwerkverfügbarkeit der Digitalrekorder, Kameras und Videosever
- Basisfunktionalität für externe, browser-basierte Anwendungen



\* Funktion erfordert spezifische PC + Netzwerk Voraussetzungen – für weitere Details sprechen Sie uns bitte an!

### Hardware Spezifikationen

Betriebsspannung	110 ~ 230 V AC, 300 VA max
Umgebungstemperatur	0°C ~ +40°C
Material	Stahl, Aluminiumfront
Eingebaute Geräte	Internes DVD-RW Laufwerk 2 x USB 2.0 an der Gerätefront Audio Eingang / Ausgang an der Gerätefront
Netzwerkschnittstelle	1 GB RJ-45
Monitorausgang	1 x VGA, 1 x VGA / DVI
Abmessungen (BxHxT)	430 x 171,5 x 439,6 mm, 19", 4E, optionale Montagebügel erhältlich
Gewicht	11 kg

### Software Spezifikationen PowerCon 4.x

Unterstützte Digitalrekorder	EDR 1600 / 400* EDSR 100 / EDSR 400 H/M / EDSR 1600 / 900 / 600* EDR 1640 / 920 / 1610 A/D / 910 A/D / 410 D / 810 H/M / 410 H/M Paragon 264 Digitalrekorder / Paragon Digitalrekorder ECOR 264 Digitalrekorder / ECOR Digitalrekorder * neueste Firmware-Version
Unterstützte Netzwerkkameras	NeVio Netzwerkkameras NeVio Megapixel Netzwerkkameras
Weitere unterstützte Produkte	NeVio Videosever NeVio Netzwerk I/O Schaltbox EPS 100

## Zubehör

### BA RK01 – 482mm (19") Montagebügel

**Material:** Aluminiumgriff, Montagepatte Stahl

**Abmessungen Griff (LxT):** 115 x 40 mm

**Abmessungen (BxLxT):** 24 x 135 x 95 mm

**Farbe:** schwarz

**Gewicht:** 200 g

**Verwendung:** mit ENR NVRs & EPC 4000 (Rackschiene erforderlich)



## Bestellinformationen

EPC 4000 / 1 / 1000	PowerCon 4.x Center, inkl. PowerCon 4.x Software, <b>1 TB interner Speicher</b> , 110 ~ 230 V AC
EPC 4000 / 2 / 1000	PowerCon 4.x Center, inkl. PowerCon 4.x Software, <b>2 TB interner Speicher</b> , 110 ~ 230 V AC
EPC 4000 / 3 / 1000	PowerCon 4.x Center, inkl. PowerCon 4.x Software, <b>3 TB interner Speicher</b> , 110 ~ 230 V AC
EPC 4000 / 4 / 1000	PowerCon 4.x Center, inkl. PowerCon 4.x Software, <b>4 TB interner Speicher</b> , 110 ~ 230 V AC
BA RK 01	482mm (19") Montagebügel, Set à 2 Stück, Aluminium / Stahl, Abmessungen (BxHxT): 24 x 135 x 95 mm